



VZ-MS01

Mikrohullámú szenzor

Kép



Leírás

A VZ-MS01 egy mikrohullámú szenzor mozgásérzékelésre, tolóajtókhoz, illetve nyíló ajtó automatikákhoz. Állítható dőlésszöggel, érzékelési távolsággal, beltéri kivitelben.

Tulajdonságok

• Kivitel:	Szürke/fekete műanyag ház
• Védelem:	IP54
• Kimenet:	NO/COM
• Kompatibilis:	VZ-125, VZ-195, VZ-SW100, VZ-SW200

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12~26V DC
• Áramfelvétel:	<105mA
• Működési frekvencia:	10,525GHz
• Kimeneti teljesítmény:	<20dBm
• Érzékelési terület:	1,5x1m~4x2,5m
• Dőlésszög:	10°~60°
• Működési hőmérséklet:	-20°C~60°C
• Páratartalom tűrés:	<90%

Rögzítés, bekötés

Pattintsa le a VZ-MS01 műanyag burkolatát. Ezt a hátuljánál található kis résnél, egy lapos csavarhúzó segítségével tudja megtenni. Itt találja a 2 csavart, aminek segítségével fel lehet fogatni a falra, valamint a panelen találja a sorkap-csot. Csatlakoztassa a panelhez a vezetéket, majd vezesse ki a hátoldalán található kivágáson. Rögzítse a csavarok segítségével a falra a hátlapot.

SÁRGA	-	12V~36V AC/DC
BARNA	-	12V~36V AC/DC
ZÖLD	-	COM
FEHÉR	-	NO

Beállítás

Miután bekötötte és rögzítette a készüléket, be kell állítani az érzékelési távolságot, valamint a dőlésszöget. A dőlésszöget a panel forgatásával tudja beállítani. A legalsó szint esetén 10°-os dőlésszöge lesz, a legfelső esetén pedig 60°-os. Az érzékelési távolság beállítására a panelen található potenciométer szolgál. Ezt ha az óramutató járásával megegyező irányba tekeri, az érzékelési terület nő, ha ellentétes irányba tekeri akkor csökken. A minimális érzékelési terület 1,5x1 méteres, a maximális 4x2,5 méteres. Miután beállította az eszközt visszahelyezheti rá a műanyag burkolatot.

Figyelmeztetések

Interferenciát okozhat a készülékben:

- Eső
- Szél
- Vibrálás
- Fény