AJ-D-SI

Négygombos duplikátor fix kódos távirányítókhoz.

Kép



Leírás

Az AJ-D-SI egy négygombos távirányító duplikátor. Alkalmas minden 433.92 MHz-es fix kódos távirányító lemásolására. Négy gombja külön-külön programozható, a kódok törlése és felprogramozása egyszerű. A gombok betűkkel vannak jelölve.

Tulajdonságok

• Anyag:	Műanyag, fém
• Nyomógombok száma:	4
• Visszajelzés:	Kék LED
• Rögzítés:	Mini karabiner
• Kompatibilis jeladók:	WBK-400A-2, WBK-400A-4, WBK-400B

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12V (27A alkaline elem)
• Működési frekvencia:	433,92MHz
• Méret:	55x30x14 mm

Elemcsere

A távirányító 27A típusú, 12 Voltos elemmel működik. Amennyiben az elemet cserélni kell, csavarozza ki a távirányító hátulján található 3 kis méretű csavart. Ekkor a távirányító felső lapja le fog jönni, így hozzáfér az elektronikához. Ennek a közepén található az elem.

Programozás

A duplikátor gombjának felprogramozásához először nyomja le, és tartsa nyomva a felprogramozni kívánt gombot. Ez után háromszor nyomja le valamelyik másik gombot, ekkor a LED kétszer felvillan. A nyomógombot továbbra is tartsa nyomva, és a lemásolni kívánt jeladón nyomja meg azt a gombot, amit le szeretne másolni. Egészen addig próbálja ezt, míg a duplikátor LED-je fel nem villan 3-at. Ekkor a másolás sikeres volt, elengedheti a duplikátor gombját. Mindegyik gomb programozása így működik, az előző kódot újrefelprogramozással lehet törölni.
Csak 433,92 MHz-es fix kódos távirányítók esetében működik.

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

silin

CE RoHS COMPLIANT