



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36-1-406-9808
W.: www.yli.hu

BXB-FL12265LED
LED jelzőlámpa és rádióantenna
ADATLAP

BXB-FL12265LED

LED jelzőlámpa és rádióantenna

Kép



Leírás

A BXB-FL12265LED egy LED jelző lámpa és rádióantenna.

A Kis kialakítás ellenére a 6 SMD LED erős világítást kínál, és két féle működési mód választható. Kialakításának köszönhetően oszlopra vagy falra szerelhető a csomagban található dedikált konzollal együtt.

Tulajdonságok

- LED jelzőlámpa
- Erős villogás/ folyamatos világítás (jumperrel állítható)
- Falra szerelhető konzollal
- Rádióantenna
- Víz- és porálló

Specifikációk

• Két üzemmód:	szakaszos / folyamatos
• Tápellátás:	12 - 265 V AC/DC
• Teljesítmény:	1,5 W
• Anyaga:	ABS műanyag
• Méretek:	60 Ø x 85 mm
• Hőmérséklet tűrés:	-30 ° C ~ + 70 ° C
• Bruttó tömeg:	0,17 kg

Működési módok

Gyári beállítás szerint a lámpa villogó üzemmódra van állítva (másodpercenként villog). Az üzemmód folyamatos világításra való váltásához el kell távolítani a jumpert az SW1 csapokról.

Bekötés BXB sorompókba

A sorompó alsó végálláskapcsolójának reléjébe az ábrán látható módon bekötve a lámpa mindaddig működik amíg a sorompó karja mozgásban van.

