



DT821(MK)

Tasztatúra modul a DT821 kültéri rendszerhez

Kép



Leírás

A DT821(MK) tasztatúra modul a DT821 kültéri rendszerhez. Ezen elem segítségével kódzár funkciót tudunk adni a kültéri egységnek, illetve nagy lakásszám esetén a lakások hívószámainak beütésére is szolgál.

Tulajdonságok

- Vandálbiztos rozsdamentes szálcsiszolt acél ház
- Kompatibilis az összes DT821 beépítő kerettel
- Háttérvilágítás
- Fizikai gombok
- Két ideiglenes kód
- Két állandó kód
- Mérete: 83 x 82 x 45 mm
- IP55 védelem

Működés

- Amennyiben kóddal kívánunk bejutni, nincs más dolgunk, mint # gomb megnyomása után beütni a megfelelő négy számjegyű kódot, majd megnyomni a # gombot.
- Amennyiben ideiglenes kódot programoztunk fel, a kód az első használatától számított 60 másodpercig működőképes, utána érvénytelenné válik.
- A lakás hívásához a * gomb megnyomása után be kell ütni a lakáshoz tartozó számot, majd a # gombot, és a hívás megkezdődik.

Programozás

- A rendszer programozásába való belépés:
[#] + [Mesterkód(Gyári:1234)] + [#]
- Gyári beállítások visszaállítása:
[00] + [#](Biip+Biip) + [Mesterkód] + [#](Biip)
- Mester kód megváltoztatása:
[01] + [#](Biip+Biip) + [Új mester kód (1-12 karakter)] + [#](Biip)
- Led világításának ideje:
[02] + [#](Biip+Biip) + [Idő 00 vagy 10-99sec] + [#](Biip)
- Zárnyitási idő beállítása:
[03] + [#](Biip+Biip) + [Idő (01-99sec)] + [#](Biip)
- Zár nyitási mód beállítása:
[04] + [#](Biip+Biip) + [0/1(0:NO;1:NC)] + [#](Biip)
- Működési hang aktiválása:
[05] + [#](Biip+Biip) + [0/1(0:ON;1:OFF)] + [#](Biip)
- Kód beállítások visszaállítása:
[06] + [#](Biip+Biip) + [Mesterkód] + [#](Biip)
- Hívó hang beállítása:
[08] + [#](Biip+Biip) + [0/1(0:engedélyezve;1:tiltva)] + [#](Biip)
- Beszéd hangerő beállítása:
[11] + [#](Biip+Biip) + [Hangerő szintje(0-9)] + [#](Biip)
- Éjszakai fény erejének beállítása:
[13] + [#](Biip+Biip) + [Fényerő(0-5)] + [#](Biip)
- Ideiglenes kód, első relé beállítása:
[18] + [#](Biip+Biip) + [Új kód (1-12 karakter)] + [#](Biip)
- Ideiglenes kód, második relé beállítása:
[19] + [#](Biip+Biip) + [Új kód (1-12 karakter)] + [#](Biip)
- Fix kód, első relé beállítása:
[21] + [#](Biip+Biip) + [Új kód (1-12 karakter)] + [#](Biip)
- Fix kód, második relé beállítása:
[60] + [#](Biip+Biip) + [Új kód (1-12 karakter)] + [#](Biip)