



G-3031

Videós beltéri egység a Genway C-5 kaputelefon rendszerhez, 3.5" TFT kijelzővel

Kép



YLI SZAKMAKÉZŐK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

G-3031
Genway társasházi kaputelefon
belső egység 3.5" TFT-vel
ADATLAP

Leírás

A G-3031 egy egyszerű videós beltéri egység a GENWAY C5-ös rendszerével kompatibilis. Kis méretű kijelzőjének és egyszerű kivitelének hála az egyik legjobb ár/érték arányú eszköz. A beltéri készülék színes kijelzőjén megfelelő minőségű képet ad, a beltéri sok extra funkcióval is rendelkezik, mint pl. némítás, portás egység hívása, kép állítás, hangerő szabályozás... stb.

Tulajdonságok

- Állítási lehetőségek:
 - hangszóró hangerő
 - mikrofon erősítés
 - fényerősség
 - kontraszt
- Fő funkciók:
 - beszélgetés megkezdése
 - portás egység hívása (opc.)
 - kitekintés a kapu elé
 - némítás
 - kapu nyitása
- Kezelése: Egyszerű, nem menü rendszerű

Specifikáció

• Tápfeszültség	30-35V DC
• Áramfelvétel	Nyugalmi: 25mA ; aktív: 350mA
• Kijelző mérete	3.5"
• Kijelző típusa	Színes TFT
• Felbontás	320x234 pix
• Csatlakozás	RJ45
• Csengetési idő	30 másodperc
• Kitekintési idő	15 másodperc
• Beszélgetési idő	120 másodperc
• Mérete	185x120x28 mm
• Szerelési méret	61 mm
• Szerelési környezet	Beltér, felületre szerelhető
• Működési hőmérséklet	+10°C ~ 55°C
• Páratartalom tűrés	Max. 95% nem lecsapódó
• Anyaga	Műanyag
• Színe	Sötét/világos szürke
• Állapotjelző LED-ek	Táp, némítás, üzenet, foglaltság

Gombok, visszajelzések



A készüléken található gombok, és tárcsák segítségével a következőkre van lehetősége:

1. Fényerő szabályozás
2. Kontraszt szabályozás
3. Hangszóró hangerő szabályozás
4. Mikrofon erősítés szabályozása
5. Telefon felvétele (beszélgetés kezdete)
6. Portaszolgálati egység hívása (csak portaszolgálati egységgel szerelt rendszerekben)

7. Kitekintés
8. Készülék némítása
9. Ajtó/kapu nyitása
10. Működési állapot jelző LED
11. Foglaltság jelző LED
12. Riasztást jelző LED
13. Üzenet jelző LED (portaszolgálatos rendszerekben üzemel)
14. émitást jelző LED
15. Következő üzenet
16. Üzenet megnyitása
17. Előző üzenet

Riasztás, portaszolgálat, üzenetek:

Az alábbi funkciók csak olyan rendszerekben üzemelnek, melyek rendelkeznek portaszolgálati készülékkel. Amennyiben a rendszer nem rendelkezik ilyen eszközzel, úgy ezek a funkciók nem működnek.

Használat és karbantartás

Csengetés esetén a készüléket az 5-ös gomb megnyomásával tudja felvenni. Ekkor 2 perc áll rendelkezésére a vonal automatikus bontásáig. Amennyiben a vendéget be kívánja engedni nyomja meg a 9. gomot

Kitekintés: Amennyiben a vonal nem foglalt (11. LED világít akkor foglalt a rendszer) ön a 7. gomb megnyomásával 15 másodpercre ki tud nézni a kapu elé, amennyiben a vonal foglalt, valaki épp használja a kaputelefont. Ekkor a készülék nem enged kitekinteni.

Némítás: A 8. gomb megnyomásával a beltéri készüléket lenémítja, ezt a némítás jelző LED (14.) folyamatos világítással jelzi. Amennyiben nem kapcsolja ki a némítást, nem fogja látni, és hallani, ha keresik.

A készülék nem igényel időszakos karbantartást. A készülék tisztítása kizárólag száraz vagy enyhén nedves törlőkendővel történhet. A készülék kijelzőjére ne fújjon közvetlenül üveg-tisztítót, mert a képernyő a széleken beázhat. A készüléket ne szerelje le a falról a tisztításhoz.





YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

G-3031
Genway társasházi kaputelefon
belső egység 3.5" TFT-vel
ADATLAP

