



ZX-8211

Hordozható kártya klónozó - EM

Kép



YLI SZAKMAISEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

ZX-8211
Hordozható kártya klónozó
ADATLAP

Leírás

A ZX-8211 egy egyszerűen használható, hordozható kártya klónozó 125 kHz EM kártyák másolására. Működését 2 db 3 V-os AAA elem biztosítja, két gombja segítségével lehet olvasni, valamint írni.

Tulajdonságok

• Kivitel:	Műanyag
• Tápellátás:	2 db AAA elem
• Visszajelzés:	Berregő, LED
• Olvasható kártya:	125 kHz EM4100
• Írható kártya:	125 kHz EM4305
• Kompatibilis Wiegand formátum	26/34 bit
• Olvasási távolság:	0 ~ 2 cm
• Működési hőmérséklet:	-10°C ~ +45°C
• Páratartalom tűrés:	10% ~ 90%

Használat

Helyezzen be 2 db AAA elemet a termék hátuljába, majd patintsa vissza a műanyag fedelet. Ez után egyből tudja használni az eszközt.

Helyezzen egy RFID kártyát vagy tag-et az eszköz hátuljához, majd nyomja meg a READ gombot. A sikeres olvasásról LED és hangjelzés tájékoztat.

Ezután helyezze az írandó RFID kártyát vagy tag-et szintén az eszköz hátuljára, majd nyomja meg a WRITE gombot. Sikeres olvasásról szintén LED és hangjelzés tájékoztat.

FIGYELEM!

Az eszköz csak 125 kHz EM széria kártyáit képes olvasni, HID és egyéb titkosított RFID eszközök olvasására/írására nem alkalmas.