



MDH-003

Kézi fém-detektor

Kép



Leírás

A kézi fém-detektorok ideális eszközök a közbiztonságra, illetve testi épségre veszélyes eszközök (kések, lőfegyverek, ütőfokozó fegyverek, robbanószerk stb.) felderítésére. Alkalmas reptereken, büntetés-végrehajtási intézetekben, bíróságokon, gyárakban és egyéb magas biztonsági fokozatú helyeken.

Az MDH-003 egy könnyedén használható kézi fém-detektor. Az eszköz visszajelzése állítható, 360°-ban képes érzékelni a fémeket. 9 V-os elemmel és akkumulátorral használható.

Specifikáció

• Tápfeszültség:	9V
• Működési frekvencia:	95kHz
• Súly:	450 g
• Méret:	483x83x32 mm

Használat

Az eszköz tetején egy háromállású kapcsolót talál, mellette 3 db LED-et. A kapcsoló középső állása esetén a fém-detektor ki van kapcsolva. Ha hátra (a fogantyú felé) kapcsolja akkor az eszköz hangjelzéssel fog bekapcsolni, ilyenkor ha fém-et érzékel hangjelzést fog adni. Ha a harmadik állásba helyezi a kapcsolót fém érzékelése esetén csupán rezegni fog, hangjelzést nem ad ki.

A kapcsoló mellett található három darab LED, egy piros, egy narancs és egy zöld. A zöld LED a bekapcsolt állapotot jelzi, ha az eszköz be van kapcsolva, a LED végig világít. A piros LED fém érzékelése esetén villan fel. A narancs színű LED az elem szintjét jelzi, ha az elem merül a LED világít, ilyenkor csere, vagy töltés szükséges.

A fém-detektor 360°-ban képes detektálni a fém-et, így bárhogyan forgatja a kezében, a szenzor minden irányból érzékelni fog.

Elem csere

Amennyiben az eszköz lemerült, csúsztassa le a fogantyú felett található műanyag takaró lemezt. Ez alatt találja az elemet. Az eszköz segítségével tölteni nem lehet az elemet.

Rajz

