



5C-68B

Kulcsos támadásjelző gomb NO/NC/COM kimenetekkel

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

5C-68B
Kulcsos támadásjelző gomb
ADATLAP

Leírás

Az 5C-68B egy kulcsos támadásjelző gomb. Az eszköz egy fém házban található piros gomb. Megnyomása esetén a gomb benyomva marad, csak kulcs elfordítása esetén ugrik vissza. Rendelkezik NO, NC és COM száraz kontakt kimenetekkel.

Tulajdonságok

•Anyag:	fém, műanyag
•Szín:	Fehér, a gomb piros
•Kimenetek:	NO/NC/COM száraz kontakt
•Méret:	53x53x26 mm
•Nyomógomb átmérője:	20 mm
•Szerelés:	Felületre szerelhető
•Kimenet terhelhetősége:	1A @36 V DC

Használat

Az eszköznek 3 kimenete van, NO, NC és COM. Ha a nyomógombot megnyomja, az NO és a COM között rövidzárát kap. Ha a kulcsot elfordítja, a nyomógomb kiugrik, így a rövidzár a COM és az NC között lép fel. Az eszköz vezetékezését kétféleképpen is megoldhatja, ha lecsavarozza az eszköz tetejét, talál egy sorkapcsot, így ebbe be tudja kötni a vezetékeket. Másik megoldás, hogy a vezeték az eszköz hátulján található NYÁK-ra forrasztja rá.

Méretrajz

