

YBC-431

Bluetooth-os ajtóvezérlő

Kép



Leírás

Az YBC-431 egy bluetooth-os 1 csatornás vezérlő modul. Okostelefonnal, aplikáción keresztül lehet programozni és vezérelni. Az eszköz állítható időzítéssel rendelkezik. maximálisan 255 felhasználó adható hozzá.

Tulajdonságok

• Kivitel:	Műanyag
• Szerelés:	Felületre szerelhető
 Kommunikáció: 	Bluetooth
• Nyitási mód:	Applikációval
• Üzemmódok:	Időzített

Specifikáció

• Hatótávolság:	<10 m
 Tápfeszültség: 	9-28 V DC
 Áramfelvétel: 	130 mA (12 V DC esetén)
 Csatornák száma: 	1
• Kapacitás:	255 felhasználó
 Időzítés: 	3/6/9/12 mp
• Méret:	76 x 47 x 26 mm

Bekötés

PIROS	Táp pozitív pólus
FEKETE	GND
FEHÉR	Relé NC kimenet
SÁRGA	Relé COM kimenet
KÉK	Relé NO kimenet

Programozás

Az eszköz működtetéséhez először resetelni kell az eszközt, ez minden újonan vásárolt eszköz esetében meg kell tenni. Ehhez helyezze táp alá a készüléket, majd nyomja le a sorkapocs mellett található nyomógombot. Ekkor a piros LED világít, a zöld pedig nagyon gyorsan el kezd villogni. Tartsa egészen addig nyomva, míg a zöld LED ki nem alszik. Az eszköz használatához az YLI bluetooth lock nevű alkalmazást kell letölteni a google vagy az apple storejából. Amint elindította az applikációt az eszköz felajánlja a lehetőséget, hogy milyen felhasználó legyen. Ezek a következők:

•Master admin: Minden zárnak egyetlen master adminja van, ez a felhasználó tud hozzáadni további adminokat. felhasználókat, és változtatni tud a beállításokon •Admin: Több admin is lehet, ezek a felhasználók tudnak hozzáadni, valamint törölni felhasználókat. General user: Egyszerű felhasználó, csak működtetni tudja a relét.

Itt most a Master admin felhasználó regisztrálását mutatjuk be, a további felhasználók regisztrálása ugyanez, a különbség, hogy azoknál jelszót nem kell megadni Nyomjon rá a a Master admin lehetőségre, ekkor ki lehet választani a zárat. Előugrik egy fehér gomb YLI felirattal (ez az eszköz neve). Válassza ki, ekkor sikeresen csatlakozott az eszközhöz. A jobb felső sarokban a "More" gombra kattintson, ekkor ezt a képet láthatja:

•Register: Itt tudja megadni a nevét és a jelszót. Ez a jelszó a későbbiekben még fontos lesz. Ezt mindenképp tegye meg, ez után lépjen vissza a kezdőképernyőre. Ekkor az eszköz elvégzi a hitelesítést. Ez után folytathatja a beállításokat, valamint nyithatja a relét. Change bluetooth name:Adja meg az admin jelszót, majd megváltoztathatja az eszköz nevét. A felhasználók ilyen néven fogják találni az eszközt. Change password: Megváltoztathatja az admin jelszót.



·Admin system: Itt tud hozzáadni további felhasználókat. Nyomjon a + jelre a jobb felső sarokban, válassza ki a hozzáférési szintet, majd írja be a felhasználót. Ez után ezzel a felhasználónévvel kell regisztrálnia a másik eszközön, hogy használhassa a készüléket. Ezen kívül egy listában láthatja az eddig hozzáadott felhasználókat.

About this software: Szoftver információk

•Clear the data and re-select the user type: Törli az applikációból az adatokat, újra kiválaszthatja a felhasználó típusát.

A nyitáshoz a kezdőképernyő alsó csúszkáját kell elhúzni jobbra.



Az időzítés beállításához a jumpereket kell használni.



1/1

Bluetooth-os relés vezérlő ADATLAP

YBC-431